

DMX CONTROL

3 Ch

Ch	Function in 3 Ch mode	Value
1	RED 000 - 100%	000 - 255
2	GREEN 000 - 100%	000 - 255
3	BLUE 000 - 100%	000 - 255

5 Ch

Ch	Function in 5 Ch mode	Value
1	RED 000 - 100%	000 - 255
2	GREEN 000 - 100%	000 - 255
3	BLUE 000 - 100%	000 - 255
4	DIMMER 0 - 100%	000 - 255
5	SHUTTER No Function	000 - 000
	Random Auto Show	001 - 005
	Open	006 - 010
	Strobe Slow-Fast	011 - 255

7 Ch

Ch	Function in 7 Ch mode	Value
1	RED 000 - 100%	000 - 255
2	GREEN 000 - 100%	000 - 255
3	BLUE 000 - 100%	000 - 255
4	SHUTTER No Function	000 - 010
	Strobe Slow-Fast	011 - 255
5	CHASE No Function	000 - 010
	Chase 1	011 - 030
	Chase 2	031 - 050
	Chase 3	051 - 070
	Chase 4	071 - 090
	Chase 5	091 - 110
	Chase 6	111 - 130
	Chase 7	131 - 150
	Chase 8	151 - 170
	Chase 9	171 - 190
	Chase 10	191 - 210
	Chase 11	211 - 230
	Chase 12	231 - 250
	Random Auto Show (1-12)	251 - 255
6	SPEED Slow to Fast	000 - 255
7	DIMMER 0 - 100%	000 - 255

48 Ch

Ch	Function in 48 Ch mode	Value
1	RED 1 000 - 100%	000 - 255
2	GREEN 1 000 - 100%	000 - 255
3	BLUE 1 000 - 100%	000 - 255
4	RED 2 000 - 100%	000 - 255
5	GREEN 2 000 - 100%	000 - 255
6	BLUE 2 000 - 100%	000 - 255
7	RED 3 000 - 100%	000 - 255
8	GREEN 3 000 - 100%	000 - 255
9	BLUE 3 000 - 100%	000 - 255
10	RED 4 000 - 100%	000 - 255
11	GREEN 4 000 - 100%	000 - 255
12	BLUE 4 000 - 100%	000 - 255
13	RED 5 000 - 100%	000 - 255
14	GREEN 5 000 - 100%	000 - 255
15	BLUE 5 000 - 100%	000 - 255
16	RED 6 000 - 100%	000 - 255
17	GREEN 6 000 - 100%	000 - 255
18	BLUE 6 000 - 100%	000 - 255

Ch	Function in 48 Ch mode	Value
19	RED 7 000 - 100%	000 - 255
20	GREEN 7 000 - 100%	000 - 255
21	BLUE 7 000 - 100%	000 - 255
22	RED 8 000 - 100%	000 - 255
23	GREEN 8 000 - 100%	000 - 255
24	BLUE 8 000 - 100%	000 - 255
25	RED 9 000 - 100%	000 - 255
26	GREEN 9 000 - 100%	000 - 255
27	BLUE 9 000 - 100%	000 - 255
28	RED 10 000 - 100%	000 - 255
29	GREEN 10 000 - 100%	000 - 255
30	BLUE 10 000 - 100%	000 - 255
31	RED 11 000 - 100%	000 - 255
32	GREEN 11 000 - 100%	000 - 255
33	BLUE 11 000 - 100%	000 - 255
34	RED 12 000 - 100%	000 - 255
35	GREEN 12 000 - 100%	000 - 255
36	BLUE 12 000 - 100%	000 - 255

Ch	Function in 48 Ch mode	Value
37	RED 13 000 - 100%	000 - 255
38	GREEN 13 000 - 100%	000 - 255
39	BLUE 13 000 - 100%	000 - 255
40	RED 14 000 - 100%	000 - 255
41	GREEN 14 000 - 100%	000 - 255
42	BLUE 14 000 - 100%	000 - 255
43	RED 15 000 - 100%	000 - 255
44	GREEN 15 000 - 100%	000 - 255
45	BLUE 15 000 - 100%	000 - 255
46	RED 16 000 - 100%	000 - 255
47	GREEN 16 000 - 100%	000 - 255
48	BLUE 16 000 - 100%	000 - 255